

Localización / Sector	Red Tipo	Conductor Red Media Tensión	Tipo de Conjunto Red de Media Tensión		Red de Baja Tensión	Otros Servicios; comunicación	Considerando equipos de maniobra o de potencia	Especificación de Apoyo en Concreto (m x kg)	
REDES EN ZONAS URBANAS V.V.M.P: Primario=60m V.V.M.:Secundario=30m	Red Aérea Desnuda	#2 AWG Centro o Bandera #1/0 AWG Centro	Suspensión (Sin Retenida de 0° a 3°; Con Retenida de 3° a 30°)	No cercano a cruces de otras redes		En conductor calibre 4/0 AWG, Pre-ensablado Luminaria hasta 100W - LED	Un circuito de comunicación		12x510
				Cercanos a cruce por debajo					12x510
				Cercanos a cruce por encima					12x510
			Retención (Sencillo o Doble - Con Retenida - >3°; Doble Terminal - Sin Retenida - <3°)	1 Nivel	No cercano a cruces				12x750
					Cercano a cruce por debajo				12x750
					Cercano a cruce por encima				12x750
				2 Niveles					12x1050
				#1/0 AWG Bandera	Suspensión (Sin Retenida de 0° a 3°; Con Retenida de 3° a 30°)			No cercano a cruces de otras redes	
		Cercanos a cruce por debajo					14x750		
		Cercanos a cruce por encima					14x750		
		Retención (Sencillo o Doble - Con Retenida - >3°; Doble Terminal - Sin Retenida - <3°)	1 Nivel		No cercano a cruces	Transformador poste < 112,5 kVA o Reconectador con equipo de control	14x750		
					Cercano a cruce por debajo		14x750		
					Cercano a cruce por encima		14x750		
			2 Niveles		16x750				
			#266,8 kcmil		Suspensión (Sin Retenida de 0° a 3°; Con Retenida de 3° a 30°)		No cercano a cruces de otras redes		En conductor calibre 4/0 AWG, Pre-ensablado Luminaria hasta 100W - LED
		Cercanos a cruce por debajo				14x750			
		Cercanos a cruce por encima				14x750			
		Retención (Sencillo o Doble - Con Retenida - >3°; Doble Terminal - Sin Retenida - <3°)		1 Nivel	No cercano a cruces	Transformador poste < 150 kVA o Reconectador con equipo de control	14x1050		
					Cercano a cruce por debajo		14x1050		
					Cercano a cruce por encima		14x1050		
				2 Niveles			16x1050		
				#477 kcmil	Suspensión (Sin Retenida de 0° a 3°; Con Retenida de 3° a 30°)		No cercano a cruces de otras redes		
		Cercanos a cruce por debajo					14x1050		
		Cercanos a cruce por encima					14x1050		
Retención (Sencillo o Doble - Con Retenida - >3°; Doble Terminal - Sin Retenida - <3°)	1 Nivel	No cercano a cruces	Transformador poste < 150 kVA o Reconectador con equipo de control		14x1350				
		Cercano a cruce por debajo			14x1350				
		Cercano a cruce por encima			14x1350				
	2 Niveles				16x1350				
	REDES EN ZONAS RURALES V.V.M.P: Primario=100m V.V.M.: Secundario=50m	Red Aérea Desnuda			#2 AWG Centro o Bandera #1/0 AWG Centro	Suspensión (Sin Retenida de 0° a 3°; Con Retenida de 3° a 30°)	No cercano a cruces de otras redes		En conductor calibre 4/0 AWG, Pre-ensablado Luminaria hasta 100W - LED
Cercanos a cruce por debajo				12x510					
Cercanos a cruce por encima				12x510					
Retención (Sencillo o Doble - Con Retenida - >3°; Doble Terminal - Sin Retenida - <3°)			1 Nivel	No cercano a cruces			12x750		
				Cercano a cruce por debajo			12x750		
				Cercano a cruce por encima			12x750		
			2 Niveles				12x1050		
			#1/0 AWG Bandera	Suspensión (Sin Retenida de 0° a 3°; Con Retenida de 3° a 30°)			No cercano a cruces de otras redes		
Cercanos a cruce por debajo						14x750			
Cercanos a cruce por encima						14x750			
Retención (Sencillo o Doble - Con Retenida - >3°; Doble Terminal - Sin Retenida - <3°)				1 Nivel	No cercano a cruces	Transformador poste < 112,5 kVA o Reconectador con equipo de control	14x750		
					Cercano a cruce por debajo		14x750		
					Cercano a cruce por encima		14x750		
				2 Niveles			16x750		
				#266,8 kcmil	Suspensión (Sin Retenida de 0° a 3°; Con Retenida de 3° a 30°)		No cercano a cruces de otras redes		En conductor calibre 4/0 AWG, Pre-ensablado Luminaria hasta 100W - LED
Cercanos a cruce por debajo						14x750			
Cercanos a cruce por encima						14x750			
Retención (Sencillo o Doble - Con Retenida - >3°; Doble Terminal - Sin Retenida - <3°)			1 Nivel		No cercano a cruces	Transformador poste < 150 kVA o Reconectador con equipo de control	14x1050		
					Cercano a cruce por debajo		14x1050		
					Cercano a cruce por encima		14x1050		
			2 Niveles		16x1050				
			#477 kcmil		Suspensión (Sin Retenida de 0° a 3°; Con Retenida de 3° a 30°)		No cercano a cruces de otras redes		
Cercanos a cruce por debajo						14x1050			
Cercanos a cruce por encima						14x1050			
Retención (Sencillo o Doble - Con Retenida - >3°; Doble Terminal - Sin Retenida - <3°)	1 Nivel	No cercano a cruces		Transformador poste < 150 kVA o Reconectador con equipo de control	14x1350				
		Cercano a cruce por debajo			14x1350				
		Cercano a cruce por encima			14x1350				
	2 Niveles				16x1350				